

SYSCALL DISPLAY MONITOR



- * Programa giriş: FUN tuşuna basarak program moduna geçiş yapılır.
- * Buton Kaydı: Program moduna giriş yapıldıktan sonra F1 ekranı gelir enter buton numarası yön tuşlarıyla seçilir enter tuşuyla kaydedilir ve sırasıyla devam ederek ESC tuşuyla program modundan çıkış yapılır.
- F2 Melodi ayarı
- F3 Gösterge süresi ayarı : Çağrıların displayde görünme süresi ayarlanıır.Süresiz gösterim için 0 girilir.
- F4 Ses tonu sayısı
- F5 Buton Silme
- F6 Grup Buton Tanımlama
- F7 Master Buton Tanımlama (Displaydeki çağrıları tek seferde silebilmek için)
- * Display ses yüksekliği normal moddayken aşağı yukarı tuşlarıyla ayarlanır.
- * Tuş kilidi için ESC tuşuna melodiyi duyana kadar basılı tutulur.Açmak içinde aynı işlem uygulanır.
- * Displaydeki çağrılar ESC tuşuyla silinebilir.